

gdbmini*.iniのFLASHの消去・書き込みコマンドのオプションについて説明します。
必要に応じて、青字で示すコマンドを追加してください。

; ターゲット機種の指定

c17 model_path c:/EPSON/GNU17V3/mcu_model

c17 model 17***@NOVCCIN,NOREAD,NOWRITE,NOERASE

; ICDminiと接続し、ターゲットの制御を開始します

target icd icdmini*

; 内蔵フラッシュメモリを消去し、新たなプログラムを書き込みます

load

コマンド	内容
NOVCCIN	ICDmini Ver.3のTARGET VCC IN端子が未接続の場合は追加
NOREAD	ROM内容と書き込むデータが一致するかどうかの事前チェックを行わない (常に、データを書き込む場合は、指定するとデバグの起動時間が早くなります)
NOWRITE	フラッシュメモリへの書き込みを行わない
NOERASE	フラッシュメモリの消去を行わない

※ その他のコマンドやコマンドの詳細は、以下のファイルをご参照ください。

C:¥EPSON¥GNU17V3¥mcu_model¥17***¥fls¥fls17***_readme_*.txt