2002/6/28

IC Marketing & Engineering Section

S1C60N15 マニュアル 正誤表

項目		
対象マニュアル	**発行 No.**	**対象ページ**
S5U1C60N15E Manual	MF1475-01	11

（誤）

表 6.2.1LCD 駆動電圧の外部供給

1/2 バイアス			1/3 バイアス	
短絡する端子	**供給する電圧**		**短絡する端子**	**供給する電圧**
V0-V3	VC2 (Typ.3.0V)		V0	VC3 (Typ.3.0V)
V1-V4	VC1 (Typ.1.5V)		V1-V3	VC2 (Typ.2.0V)
V2-V5	VSS (0V)		V2-V4	VC1 (Typ.1.0V)
-	-		V5	Vss(0V)

（正）

表 6.2.1LCD 駆動電圧の外部供給

1/2 バイアス			1/3 バイアス	
短絡する端子	**供給する電圧**		**短絡する端子**	**供給する電圧**
V3	VDD		V1-V3	4.0V(3.5V)*1*2
V1-V4	3.5V*1		V2-V4	3.0V(2.0V)*1*2
V2-V5	2.0V*1		V5	2.0V(0.5V)*1*2

*1 Vss をグランドとした値。

*2 3VLCD パネルの場合。括弧内は 4.5VLCD パネルの場合。

なお、本ツールにおいて I/O の Vss レベルと LCD ドライバの Vss レベルは一致しません。